




Notice : pièges termites




détecteur pour sol


détecteur et cordonnet


Clé d'ouverture du détecteur termites

La station piège est constituée de deux disques en Pvc qui s'emboitent l'un dans l'autre destinée à être utilisées comme **détecteur termites Sols, murs ou cordonnets.**
Il est impératif **d'éliminer** en extérieur comme en intérieur **toute présence d'humidité** faute de quoi l'élimination des termites ne pourra être que partielle voir inéfficace.
Éliminer en **extérieur** toutes **les souches**, **les branches ou palettesjonchants le sol...**
Les stations pièges ne sont éfficaces que sur les **termites dits sous-terrains** et non pas sur les **termites dits de bois sec.**
Pour s'assurer du type de termites mis en cause dans votre propriété, faites intervenir un **diagnosticien ou expert en état parasitaire** (voir annuaires)

Mode d'emploi : STATIONS DETECTION TERMITES


SOLS : A l'aide de **la clé** fournie avec le colis, ouvrez le détecteur.et **inserrez le batonnet dans le trou central** pour **utilisation dans le sol.** A l'aide d'un marteau ou similaire enfoncer le pieu dans le sol.
Il est conseillé de les placer **à UN mètre de la construction à protéger, espacés de TROIS mètres en périphérique du bâtiment.** Repérer les emplacements à l'aide d'un piquet pour mieux les retrouver au milieu de la végétation...


MURS : Pour utiliser **le détecteur** sur **cloisons** ou sur les **murs intérieurs ou extérieurs** vous avez le choix de le fixer à l'aide de **chevilles et vis** ou avec **de la colle sur les murs**, aux endroits où **a été constaté la présence de termites** et de préférence sur **les montants en bois** (Plinthes, huisseries...). À l'aide d'une **perçeuse**, faites une **cavité** de façon à inclure dans le mur **le pieu** livré avec le piège en l'ajustant à l'épaisseur du mur ou de la cloison.


CORDONNETS : Poser le détecteur **sur le cordonnet** en le faisant passer **par les deux ouvertures** prévues à cet effet.
A l'aide d'un cutter, couper **le cordonnet termites** aux extrémités **sans l'aplatir** en laissant quelques millimètres de **cordonnets à l'intérieur du boitier** de façon à permettre **aux termites** de circuler directement **dans le détecteur.**

VERIFICATIONS PÉRIODIQUES :
Il est conseillé de vérifier **tous les 3 ou 4 mois** la **présence** ou l'**absence** de termites. En cas de présence de **termites** dans la station **remplacer** le **piège de détection** par **une station curative** (partie supérieure seulement).

STATIONS CURATIVES :
A l'aide de **la clé**, désolidarisez le couvercle **partie supérieure** du piège et le remplacer par **la station curative.**







Les Laboratoires Xylobell
Zone Industrielle C7 - 35b, rue Claude Bernard - 06700 Saint Laurent du Var
Tél : 0493744100 - Fax : 0493748730 - Email : info@xylobell.fr